

Sensor Decken- und Wandleuchte mit Notlicht. Beleuchtung von Innen- und gedecktem Aussenbereich

Meblanco Notlicht 24W 3000K

Art.Nr: 11067 E-No 941300215

Hersteller: Z-Licht

Beschreibung:

Decken- und Wandleuchte mit HF Sensor und Notlicht

Ideal in öffentlichen Gebäuden, Korridoren, Treppenhäusern, Vorräumen und Garagen etc.

Hochwertige Rund LED Decken und Wand Leuchte mit Sensor und Notstrom Akku

Mit Metallboden und Glasabdeckung

LED Indikator Funktion:

Rote LED leuchtet bei Netzanschluss. Orange LED leuchtet, wenn der Akku lädt. Grüne LED leuchtet, wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Notlicht schaltet ein bei Stromausfall.

Notfall-Modus Lichtschalter A: Leuchtdauer des Notlichts 3 Std. oder 6 Std.

Technische Daten:

Nennspannung: 220-240V – 50Hz

Nennleistung: 24W

Lichtstrom: 1000lm

Farbtemperatur: 3000K

Frequenzbereich HF Sensor: 5.8GHz

Erfassungsbereich: 360° / 8m

Montagehöhe: 2.5 – 4.5m

Dämmerungsregler: 10– 1000Lux Tageslicht. Zeitregler: 6sec – 12min

Leuchtdauer Notlicht: ≥ 180 min (3.7W), ≥ 360 min (1.8W)

Batterie: 2.4V / 2000mAH Lithium Batterie