

Sensgard 180 UP Superplus

Art. Nr.: 11183 E-No: 535940010

Hersteller: Z-Licht

Bewegungsmelder superflach für Wandmontage
Manueller Lichtschalter, Halbautomat,
Vollautomat und zusätzlicher Smarthome Anschluss
Hervorragende Detektion, 180°/14m Erfassung
mit Kurzimpulsfunktion
Externer Taster Anschluss
IR Fernsteuerung, Dauer Ein- und Aus Funktion
Einfache und schnelle UP oder mit
Zusatzrahmen AP Montage

Technische Daten

Nennspannung: 220 - 240 V, 50 Hz
Schaltleistung: 3000 W / 2000 W LED
Hochwertiges Relais, Nulldurchgangsschaltung
Smarthome Anschluss: 12 - 36 V
Leistungsaufnahme: < 0.45 W
Montagehöhe: 1 bis 1.8 m
Erfassungsbereich: 180°/ 14 m
Reichweite: Radius max. 7 m
Lichtregler: 5 bis 1000 Lux
Zeitregler: Kurzzeitimpuls, 10 s bis 20 min
Temperaturbereich: -10 bis +40°C
Abmessungen: 88 x 88 x 54 mm CH
Abmessungen: 80 x 80 x 54 mm DE
Konformität: CE, Rohs