



DE – Installationsanleitung

1. Produktbeschreibung

LED-Strahler geeignet für die Beleuchtung von Vorplätzen, Terrassen und Passagen. Geeignet für Wandmontage im Außenbereich

2. Sicherheitshinweise

Unterbrechen Sie die Stromzufuhr bevor Sie mit der Installation beginnen. Nur Fachpersonen dürfen Arbeiten am Stromnetz ausführen. Die Leuchte darf nicht auf ungeeigneten Oberflächen montiert werden. Bei defekten Geräten Stromzufuhr unterbrechen. Defekte Schutzgläser ersetzen. Diese Leuchte enthält eingebaute LED's. Diese können nicht ersetzt werden. Die Montage nur gemäss den landesüblichen Normen ausführen. Das Gerät muss mit einem Schutzleiter (Erdung) versehen werden. Nur bei Metall Lampen.

3. Montage

- Entfernen der seitlichen Schrauben und Halteklammer. Lösen Sie die zwei seitlichen Schrauben an der Leuchte und nehmen Sie die Halteklammer ab
- Nutzen Sie die Halteklammer als Schablone, um die Befestigungspunkte auf der festen Unterlage zu markieren und bohren Sie den Dübeln entsprechend zwei Löcher.
- Befestigen Sie die Halteklammer mit zwei Schrauben
- Stellen Sie die elektrische Verbindung zur Anschlussstelle her
- Befestigen Sie mit den vorher entnommenen Schrauben das Leuchtengehäuse an der Halterung

4. Installation

Der Stromkreis muss mit einem Leistungsschutzschalter abgesichert sein.

L = Stromführender Leiter (braun oder schwarz)

N = Neutralleiter (blau)

(P) = Erdung (grün / gelb)

5. Technische Daten

Nennspannung 230V~50Hz

Lichtleistung: 20W, 50W, 100W oder 200W

Lichtstrom: 2000lm, 5000lm, 10000lm oder 20000 lm

Farbtemperatur: 4500 K

Farbwiedergabe: Ra >80

Leistungsfaktor: >0,9

Schutzart: IP66

Schutzklasse: Klasse I

Lebensdauer: LED L70 ca. 30 000 h

Schlagfestigkeit: IK04



Die durchgestrichene Mülltonne weist darauf hin, dass das Produkt vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Benutzen Sie eine offizielle Sammelstelle, oder geben Sie das Gerät dem Händler zurück, bei welchem das Produkt gekauft wurde.

FR – Notice d'installation

1. Description du produit

Forme élancée et légère. Lumière en blanc chaud agréable pour l'éclairage de terrasses, entrées ou passages.

2. Consignes de sécurité

! Avant l'installation, vérifier la mise hors tension des câbles électriques. L'installation doit exclusivement être effectuée par des électriciens spécialisés et dans le respect des normes nationales applicables. Les réparations ne doivent être effectuées que par un atelier spécialisé.

A+ Ce luminaire contient des ampoules LED intégrées. Les ampoules ne peuvent pas être remplacées.

3. Montage

- Enlever les vis latérales et l'étrier de fixation. Desserrez les deux vis latérales et retirez l'étrier de fixation
- Utilisez l'étrier de fixation comme pochoir pour marquer les points de fixation sur une base solide et percez les deux trous selon les chevilles.
- Fixez l'étrier à l'aide de deux vis
- Branchez l'alimentation électrique au point de connexion
- Utilisez les deux vis que vous avez enlevées avant pour fixer le boîtier du luminaire sur l'étrier

4. Installation

Le circuit électrique doit être protégé par un disjoncteur de puissance.

L = phase (brun ou noir)

N = neutre (bleu)

(P) = Mise à la terre (vert/jaune)

5. Caractéristiques techniques

Tension nominale : 230V~50Hz

Puissance d'éclairage : 20W, 50W, 100W ou 200W

Flux lumineux : 2000lm, 5000lm, 10000lm ou 20000 lm

Température de couleur : 4500 K

Rendu des couleurs : Ra >80

Facteur de puissance : >0,9

Type de protection : IP66

Indice de protection : Classe I

Durée de vie : des LED L70 env. 30 000 h

Résistance aux chocs : IK04



La poubelle barrée d'une croix indique que le produit doit être traité séparément des déchets ménagers. Utilisez un point officiel de recyclage, ou retournez l'appareil à votre revendeur auprès duquel le produit a été acheté.